

### 8-polige M8 Y-Kupplung

Diese Kupplung kann in Kombination mit PROSS/PRO-SN-Sensoren (mit M8-Ausgang) für den präzisen Anschluss zusammen mit der modularen Version der SENSOR BOX (SBM) verwendet werden.

### 8-pole M8 Y-coupler

This coupler can be used combined with PROSS/PRO-SN sensors (with M8 output) for precise connection, jointly with the SENSOR BOX (SBM) modular version.

CFGM8CMGM8X3Y	
Gehäusematerial Case material	Polypropylen Polypropylene
Kontaktmaterial Contacts material	Vergoldet Gold-plated
Material der Kontermutter Lock nut material	Messing Brass
Kreistyp Circuit type	1xM8: 8-polige Buchse / 3xM8: 3-poliger Stecker 1xM8: 8 poles female / 3xM8: 3 poles male
Nennspannung Rated voltage	30 V AC/DC
Nennstrom Rated current	1.5 A
Schutzklasse Protection rating	IP69K

